

Supports
1200+
DEVICES

Compatible

Compatible



תומך ב
+1200
התקנים

תואם
Z-Wave
plus

תואם
Wi Fi

סקירה כללית

- מספק OpenWRT SDK (מערכת פיתוח תוכנה)
- תומך בחיבוריות אלחוטית בתקן IEEE 802.11n

- תואם מוצרי Z-Wave
- מספק בקרה וניטור של הבית
- שירות עבור ספקי פתרונות
- שבב מסדרה 500 של Z-WAVE
- ממשק USB חיצוני יחיד

מבטים ומידות



רשת

| | |
|--|-------|
| שער WAN יחיד (10/100Base-T) | אתרנט |
| WiFi : IEEE 802.11 b/g/n | אלחוט |
| Z-Wave : מודול Z-Wave מובנה, בתדר 916 מה"ץ | |

תוכנה

| | |
|---------------------|-------------|
| Linux 2.6 BSP Ready | מערכת הפעלה |
|---------------------|-------------|

חומרה

| | |
|---|------------------|
| 600MHz MIPS SoC NAND Flash: 128 MB Memory: DDR2 128 MB | מעבדים וזיכרון |
| שקע הזנת מתח הפעלה – 1 מחבר אתרנט RJ-45 – 1 מחבר USB חיצוני – 1 | מחברים |
| לחצן: Reset, WPS, Sync חיוויים: Power, WAN, Wi-Fi, Z-Wave | חיווי לד ולחצנים |
| כניסה: 100 עד 240 וולט ז"ח, 50 עד 60 הרץ מוצא: 12 וולט ז"י, 1 אמפ' | מתאם הזנת כוח |
| FCC, CE | תאימות |
| טמפרטורה: 0 עד 40 מעלות צלסיוס לחות: 0% עד 90% לחות יחסית (ללא התעבות) | אחסון |

אביזרים

| | |
|--|----------------|
| 600MHz MIPS SoC NAND Flash: 128 MB Memory: DDR2 128 MB | מעבדים וזיכרון |
|--|----------------|

מידע לצורך הזמנה

| | |
|---|-----------------|
| VeraEdge-IL : בקר Z-Wave קומפקטי (ברישיון משרד התקשורת, באישור מכון תקנים ישראל) | בקר ביתי ישראלי |
| 30.5 x 79.5 x 115.5 | מידות (מ"מ) |
| 115 גרם | משקל |